



ЗАО «КЭАЗ»
 Россия, 305000, Курск, ул. Луначарского, 8
 WWW.KEAZ.RU

**ПАСПОРТ
 ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ
 ТИПА ВА57-35**

1 Основные технические данные и характеристики

340010

-УХЛЗ-КЭАЗ

1.1 Типоисполнение **ВА57-35** -

1.2 Номинальное напряжение (U_n): - переменного тока 690 В частоты 50, 60 Гц
 - постоянного тока 220 В 440 В *

1.3 Номинальный ток I_n : 16 А 20 А 25 А 31,5 А 40 А 50 А 63 А 80 А
 100 А 125 А 160 А 200 А 250А*

1.4 Токовые уставки максимальных расцепителей тока короткого замыкания: 80А 100А 125А 160А 200А 250А 320А 400А 500А 630А 750А 800А 1000А 1250А 1600А 2000А 2500А*

1.5 Род тока и номинальное напряжение независимого, минимального или нулевого расцепителя:
 24DC 110DC 220DC 24AC 127AC 230AC 400AC*

1.6 Род тока и номинальное напряжение электромагнитного привода 230AC 400AC*
 * нужное подчеркнуть


2 Свидетельство о приемке

Автоматический выключатель ВА57-35 соответствует ТУ3422-037-05758109-2011 и признан годным к эксплуатации

Дата изготовления _____

Технический контроль произведен _____

ИДН /016



3 Содержание серебра в выключателях:	BA57-35-3... ; BA57-35-6...	BA57-35-8...
- на номинальные токи 16 ... 50А	0,78426 г	0,52284
- на номинальные токи 63 ... 125А	3,00291 г	2,00194
- на номинальный ток 160А	3,53409 г	2,35606
- на номинальные токи 200, 250А	4,44168 г	2,96112
- вспомогательные контакты	0,44556 г	
- вспомогательные контакты сигнализации	0,2960 г	
- электромагнитный привод	0,1508 г.	

4 Комплект поставки

4.1 Выключатель	-1 шт.
4.2 Комплект зажимов для присоединения медных шин	-1 шт.
4.3 Комплект крепежных деталей для установки выключателя	-1 шт.
4.4 Клеммная крышка	-1 шт.
4.5 Ключ для перемещения выключателя выдвижного исполнения	-2 шт.
4.6 Ключ для запираения рукоятки выключателя выдвижного исполнения с ручным дистанционным приводом	- 1 шт.
4.7 Паспорт	-1 шт.
4.8 Сертификат на партию, поставляемую в один адрес	-1 шт.
4.9 Руководство по эксплуатации на партию, поставляемую в один адрес	-1 шт.

Примечание: Руководство по эксплуатации расположено на сайте WWW.KEAZ.RU

5 Гарантийные обязательства

5.1. Изготовитель гарантирует соответствие характеристик выключателей при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

5.2. Гарантийный срок устанавливается 3 года со дня ввода выключателей в эксплуатацию, при числе циклов коммутационной и механической износостойкости, не превышающем установленного в технических условиях, но не более 3,5 лет с момента изготовления.