

Магнитная антенна **МА-500К**



НАЗНАЧЕНИЕ

- Преобразование магнитного поля в электрический сигнал.

МА-500К разработана с учетом пожеланий практиков поискового дела. Магнитная антенна МА-500К применяется совместно с Приемником поисковым ПП-500К в составе Поисковых комплектов КП-500К, КП-250К и КП-100К при индукционном методе поиска трасс и мест повреждений силовых кабелей.

ОСОБЕННОСТИ

1. Головка МА-500К выполнена из специального ударопрочного пластика, который повышает ее надежность и продлевает срок службы.
2. Облегченная головка и специальная изогнутая ручка делают работу с антенной более комфортной.
3. Ручка, обтянутая мягким поролоном, позволяет комфортно работать при низких температурах и в условиях повышенной влажности.
4. Инновационная система «click-lock» позволяет менять положение стержня головки магнитной антенны, благодаря чему применение МА-500К остается удобным при работе разными методами поиска (методом минимума и методом максимума) и при определении глубины залегания кабеля.
5. Гибкий морозоустойчивый кабель позволяет работать в самых сложных погодных условиях, при температурах от -30 до $+40^{\circ}\text{C}$.
6. Гарантия 24 месяца.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон принимаемых частот	от 50 до 10^4 Гц
Индуктивность при частоте 1 кГц	$43,5 \pm 1$ мГн
Габаритные размеры	80 × 60 × 800 мм
Масса	0,68 кг

Температура окружающей среды	от -30 до +40° С
Максимальная относительная влажность воздуха при 25°С	90 %
Атмосферное давление	от 630 до 800 мм рт ст

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Магнитная антенна МА-500К	1 шт.
Чехол	1 шт.

Документация

Руководство по эксплуатации	1 шт.
-----------------------------	-------