



АО «КЭАЗ»  
Россия, 305000, Курск,  
ул. Луначарского, 8



**ПАСПОРТ  
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ  
ВА51-39**

**Основные технические данные и  
характеристики\* ВА51-39**

Номинальное рабочее напряжение ( $U_e$ ): - переменного тока 690В частоты 50, 60Гц; - постоянного тока =220В; =440В

Номинальный ток $I_n$	Токовые уставки максимальных расцепителей тока короткого замыкания
<input type="checkbox"/> 250А	<input type="checkbox"/> 1000А
<input type="checkbox"/> 320А	<input type="checkbox"/> 1250А
<input type="checkbox"/> 400А	<input type="checkbox"/> 1600А
<input type="checkbox"/> 500А	<input type="checkbox"/> 2000А
<input type="checkbox"/> 630А	<input type="checkbox"/> 2500А
	<input type="checkbox"/> 3200А
	<input type="checkbox"/> 4000А
	<input type="checkbox"/> 5000А

Род тока и номинальное напряжение независимо, минимального или нулевого расцепителя: 24DC 110DC 220DC 24AC 127AC 230AC 400AC.

Род тока и номинальное напряжение электромагнитного привода 230AC 400AC

\* - на маркировке выключателя

**Комплект поставки:**

- выключатель;
- комплект зажимов для присоединения медных шин;
- комплект крепежных деталей для установки выключателя;
- паспорт с руководством по эксплуатации;
- сертификат на партию, поставляемую в один адрес - всё по 1 шт.;
- межполюсные перегородки - 2 шт.

Содержание серебра в выключателях, г:	ВА51-39-3...	ВА51-39-6...	ВА51-39-8...
- на номинальный ток 250А	4,33614		2,89076
- на номинальные токи 320, 400А	8,67228		5,78152
- на номинальные токи 500, 630А	12,60852		8,40568
- вспомогательные контакты		0,44556	
- вспомогательные контакты сигнализации		0,2960	
- электромагнитный привод		0,1508	

**Гарантийные обязательства**

Изготовитель гарантирует соответствие характеристик выключателей при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок устанавливается 3 года со дня ввода выключателей в эксплуатацию, при числе циклов коммутационной и механической износостойкости, не превышающем установленного в технических условиях, но не более 3,5 лет с момента изготовления.