

2. Гарантийные обязательства

2.1 Гарантийный срок - 2 года со дня введения изделия в эксплуатацию, но не более 2,5 лет со дня получения изделия потребителем.

3. Свидетельство о приемке

Дата выпуска «__» _____

Штамп технического контроля изготовителя _____



Произведено: Чжэцзян Ликсин Хоист Свич Фактори, КНР
Made by: ZHEJIANG LIXIN HOIST SWITCH FACTORY, PRC

** Производитель имеет право без предварительного уведомления потребителей вносить изменения в конструкцию, параметры и маркировку изделий, направленные на улучшение потребительских качеств продукции.



КОНТРОЛЛЕРЫ КУЛАЧКОВЫЕ ТИПА ККТ ПАСПОРТ

1. Назначение изделия

1.1 Контроллеры кулачковые предназначены для пуска, реверсирования и регулирования скорости вращения электродвигателей путем изменения электрической схемы и величины включенных в электрическую цепь сопротивлений.

Таблица 1

Наименование параметра	Конструктивное исполнение				
	ККТ-61	ККТ-62	ККТ-63	ККТ-65	ККТ-68
Число положений вперед(подъем) назад (спуск)	5	5	1	5	5
	5	5	1	5	5
Максимально допустимый ток при ПВ-40%, А	100	100	75	100	100
Максимальная мощность двигателя при ПВ-40%, кВт при напряжении: -220В -380 - 500В	22	2x22 2x30	11	-	50
	30		15		30

1.2 Диаграммы замыкания контактов командоконтроллеров приведены в таблицах 2-6.

Таблица 2 - ККТ-61

№ контактной группы	Положение рукоятки										№ контактной группы	
	5	4	3	2	1	0	1	2	3	4		5
2												1
4												3
6												5
8												7
10												9
12												11

Таблица 3 - ККТ-62

№ контактной группы	← →										№ контактной группы	
	5	4	3	2	1	0	1	2	3	4		5
1												1
2	X	X	X	X		X	X	X	X	X		3
4	X	X	X	X								5
6	X	X	X	X								7
8	X	X	X	X								9
10	X	X	X	X								11
12	X	X	X	X								

Таблица 4 - ККТ-63

№ контактной группы	← →			№ контактной группы
	1	0	1	
1				1
2	X	X	X	3
4	X	X	X	5
6	X	X	X	7
8	X	X	X	9
10	X	X	X	11
12	X	X	X	

Таблица 5 - ККТ-65

№ контактной группы	← →										№ контактной группы	
	5	4	3	2	1	0	1	2	3	4		5
1												1
2	X	X	X	X		X	X	X	X	X		3
4	X	X	X	X								5
6	X	X	X	X								7
8	X	X	X	X								9
10	X	X	X	X								11
12	X	X	X	X								

Таблица 6 - ККТ-68

№ контактной группы	← →										№ контактной группы	
	5	4	3	2	1	0	1	2	3	4		5
1												1
2	X	X	X	X		X	X	X	X	X		3
4	X	X	X	X								5
6	X	X	X	X								7
8	X	X	X	X								9
10	X	X	X	X								11
12	X	X	X	X								